

Multifunzione laser monocromatico compatto di alta qualità con funzione fax

Stampante laser
Copiatore laser
Scanner a colori
Fax laser



CARATTERISTICHE SALIENTI

- Fino a 18 ppm (pagine al minuto) in stampa
- Fino a 11 cpm (copie al minuto) in copia
- Capacità carta: 250 fogli
- ADF da 35 fogli
- Memoria RAM: 16MB
- USB 2.0 Full-Speed
- Slot da 1 foglio ad inserimento manuale
- Display da 2 linee, 16 caratteri

LASER PRINTER

- Fino a 18 ppm (pagine al minuto) in stampa
- HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
- Tempo di uscita prima stampa: meno di 10 sec.
- Linguaggio di stampa: GDI

SCANNER A COLORI

- Compatibile TWAIN e WIA
- Scan to E-mail / OCR / Image / File
- Scansione da piano fisso o ADF
- Risoluzione: fino a 600 x 2,400dpi (da piano fisso)
- Risoluzione: fino 600 x 600dpi (da ADF)
- Profondità colore: 48 bit interni / 24 bit esterni

COPIATORE LASER

- Fino a 11 cpm (copie al minuto) in copia
- Risoluzione massima: 600 x 600dpi reali
- Fino a 99 copie multiple con funzioni di impilamento e fascicolazione
- Zoom 25% - 400% con incrementi dell'1%
- Riduzione 2 in 1 e 4 in 1

FAX LASER

- Modem 14,400bps
- Compressione MH, MR, MMR
- Accesso duale
- Numeri a composizione veloce: 200 (tramite navigazione)
- Broadcasting – 258 location
- Composizione in gruppo – 8 gruppi (4x2)
- Accesso remoto

Generale

Motore	Laser
Velocità Modem	14,400bps
Velocità di trasmissione	Circa 6sec. (Brother n°1 standard resolution, MMR)
Compatibilità con gruppo ITU-T	G3
Compressione dati	MH, MR, MMR
Frequenza CPU	192MHz (32bit RISC)
ADF (alimentatore carta automatico)	Fino a 35 fogli
Interfaccia	USB 2.0 Full Speed
Tempo di riscaldamento	Fino a 18 secondi (dalla modalità "sleep")
Dimensioni schermo LCD	2 linee 16 caratteri
Backup orologio	Fino a 2 ore
Capacità memoria totale	16 MB (RAM)
Blocco impostazioni	Evita la modifica delle impostazioni della macchina da parte di utenti non autorizzati
Operazioni simultanee	(Stampa/Fax), (Stampa/Copia), (Stampa/Scansione)
Tasto On / Off	Si

Stampante

Velocità	Fino a 18 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione	HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 10 secondi
Capacità carta (fogli)	Fino a 250
Capacità carta in uscita (fogli)	Fino a 100 (faccia in giù)
Gestione carta (dimensioni)	Max A4
Linguaggio di stampa standard	GDI

Driver di stampa

Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (edizioni 32 & 64 bit) / XP Home Edition, Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Brother Laser Driver per Mac OS® X 10.2.4 o superiore
Linux	Driver di stampa per Linux

Fax

Ricomposizione numero automatica	Ricomposizione numero automatica se il fax del destinatario è occupato
Numeri a selezione veloce	200 Location (composizione automatica di un numero precedentemente memorizzato componendo un numero di 3 cifre)
Composizione numero "one touch"	8 location (4x2) (composizione automatica di un numero precedentemente memorizzato premendo un tasto)
Composizione gruppi di numeri	Combinazione di un massimo di 8 numeri tra "one touch" e numeri in rubrica trasmissibili premendo un solo tasto
Indice telefonico	Lista elettronica in ordine alfabetico dei numeri a selezione veloce e dei gruppi di numeri
Composizione concatenata	Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione diretta e veloce
Rilevazione suoneria distintiva	Servizio acquistabile dalla compagnia telefonica che consente a due o più numeri telefonici di condividere una singola linea fissa. Tale funzione consente alla macchina di fornire una diversa suoneria per ogni numero (solo Regno Unito e Danimarca).
Volume suoneria / speaker	3 livelli e muto
Switch FAX/TEL	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni
Scala di grigi	8 bit / 256 livelli (8 bits per pixel, fino a 256 livelli di grigio)
Contrasto	Automatico / chiaro / scuro
Attivazione da remoto	Trasferisce una chiamata fax alla macchina da un interno telefonico
Differita	Fino a 50 lavori
Polling	Secure Polling
Quick-Scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (circa 2.5 secondi per una pagina A4 standard)
Trasmissione da memoria	Fino a 400 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)
Ricezione in assenza carta	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)
Accesso duale	Fino a 400 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)
Broadcasting	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)
Trasmissione pacchetti	Permette all'utente di effettuare sulla macchina due operazioni contemporaneamente
	Invia il medesimo messaggio fax fino a 258 utenti differenti (manuale 50 utenti)
	Memorizza documenti destinati al medesimo destinatario per trasmetterli in una singola chiamata.

Caratteristiche

Fax (continua)

Autoriduzione

ECM (Metodo di correzione errore)

Inoltro Fax

PC Fax invia e riceve

Accesso da remoto

Recupero Fax

Manutenzione da remoto

Impostazione da remoto

Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lungo tra 297 e 350 mm, il fax ridurrà automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4. Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso, le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate. Grazie a questa funzione è possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato. Invia e riceve fax direttamente dal / al PC (solo invio per Windows a Linux). Permette all'utente di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti. Permette all'utente di recuperare messaggi fax mediante l'utilizzo di un'altra macchina. Consente all'utente di effettuare una manutenzione sulla macchina da una location remota. Permette all'utente di impostare la macchina dal proprio PC (Windows & Mac OS® X 10.2.4 o superiore).

Copia

Velocità

Tempo di uscita prima copia

Risoluzione

Impilamento copie multiple

Fascicolazione copie multiple

Rapporto ingrandimento/riduzione

Fino a 11 cpm (copie al minuto). Meno di 15 secondi (da "pronta"). Max. 600 x 600dpi reali. Genera fino a 99 copie del documento. Fascicolazione automatica dei documenti nel caso di copie multiple. Reduce o ingrandisce le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%.

Scanner a colori

Risoluzione

Scala di grigi

Profondità del colore

Compatibilità scanner

TWAIN
WIA
SANE

Tasto "scan"

600 x 2,400 dpi (da piano fisso) 600 x 600 dpi (da ADF). 256 sfumature di grigio disponibili per copia, fax e scansione. scanner a colori con 48 bit interni / 24 bit esterni. Windows® 2000 e OS X 10.2.4 o superiore. Windows Vista®, Windows® XP. Linux. Consente lo scan to e-mail, Image, OCR, file.

Specifiche dei supporti

Tipi di supporto

Peso supporti

Dimensioni supporti

Cassetto carta standard – carta comune, carta riciclata, lucidi (fino a 10 pagine). Slot alimentazione manuale – carta comune, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette, lucidi. Vassoio carta standard - 60 - 105 g/m2. Slot alimentazione manuale - 60 - 163 g/m2. Vassoio carta standard - A4, lettera, B5(ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe. Slot alimentazione manuale - larghezza 76.2 to 220 mm, lunghezza 116 to 406.4 mm.

Funzioni driver di stampa

Stampa N in 1

Stampa di poster

Stampa filigrana †

Impostazioni di stampa rapide †

Duplex (fronte/retro) manuale

Riduce fino a 2,4, 9,16 o 25 pagine in formato A4 su un unico foglio. Ingrandisce 1 pagina A4 per stampare poster utilizzando 4, 9, 16 or 25 pagine A4. Documenti con filigrana con testo predefinito o con messaggi predefiniti dall'utente. Consente agli utenti di selezionare rapidamente le opzioni di stampa nel driver. Stampa manuale in fronte / retro.

Lista / Rapporto

Giornale

Rapporto verifica trasmissione(TX)

Copertina

Lista aiuti

Lista di set-up sistema

Modulo d'ordine

Elenco informazioni circa gli ultimi 200 fax in entrata e in uscita. Riferisce i dettagli di trasmissione di ciascun fax subito dopo averlo inviato. Produce una copertina alla macchina in ricezione. Premendo il tasto "Rapporti" è possibile stampare una lista delle fondamentali funzioni. Stampa un rapporto che mostra le impostazioni correnti della macchina. Premendo il tasto "Stampa rapporti", selezionando poi "modulo d'ordine" ed infine il tasto "start", è possibile stampare un modulo d'ordine degli accessori da inviare al rivenditore Brother.

Contatori pagine (nelle impostazioni del sistema)

Totale pagine stampate

Pagine copiate

Pagine stampate da PC

Pagine fax ricevute

Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotte dalla macchina. Informa l'utente circa il numero totale di copie prodotte dalla macchina. Informa l'utente circa il numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina. Informa l'utente circa il numero totale di pagine fax ricevute.

Interfacce

Interfaccia TAD esterna

Interfaccia host (USB)

Interfaccia per connettere segreterie telefoniche esterne. Full-Speed USB 2.0 (Universal Serial Bus).

Caratteristiche

Peso e dimensioni

Con imballo	550(larghezza) x 510(profondità) x 520(altezza) mm / 14.9KG
Senza imballo	428(larghezza) x 396(profondità) x 304(altezza) mm / 11.1KG

Altro

Consumo energia	Copia	Medio 320W
	Pronta	Medio 75W
	Sleep	Medio 9W
Livello pressione sonora	Stampa	53 dB
	Standby	32 dB
Livello potenza sonora	Stampa	6.2B
	Standby	4.4B

Risparmio

Risparmio energetico	Consente alla stampante di consumare meno energia quando non utilizzata.
Risparmio toner	Riduce l'utilizzo del toner e contribuisce a diminuire i costi di gestione della stampante.

Consumabili

Toner a capacità standard	TN-2110 - Circa 1.500 pagine*
Toner ad alta capacità	TN-2120 - Circa 2.600 pagine*
Tamburo	DR-2100 - Circa 12.000 pagine

La frequenza con la quale vengono sostituiti i consumabili varia a seconda della complessità della stampa, dalla percentuale di copertura, dalle dimensioni della carta, dalle pagine per lavoro e dal tipo di supporto. Ad esempio, stampare su carta patinata riduce la durata del consumabile.

Contenuto

Cartuccia toner (circa 1.000 pagine*)
Tamburo (circa 12.000 pagine)
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows and Mac
Guida rapida all'installazione
Cavo telefonico
Cavo interfaccia Pc **NON** incluso

* Capacità cartuccia approssimativa dichiarata in accordo con lo standard ISO/IEC 19752. (Lettera/A4)

** Calcolato utilizzando fogli 80g/m²

*** Download gratuiti disponibili all'indirizzo internet <http://solutions.brother.com>

† Solo per Windows®