

Multifunzione laser

**Stampante laser**  
**Copiatore laser**  
**Fax laser**  
**Scanner**

### **FUNZIONI PRINCIPALI**

20 ppm in copia e in stampa

ADF da 30 fogli

Cassetto standard da 250 fogli + 250 opzionali

Risoluzione di stampa 1200 dpi HQ (2400 x 600 dpi)

Memoria standard da 32 MB, espandibile fino a 160 MB

Display LCD a 3 colori per indicare lo status della macchina

### **STAMPANTE LASER**

Windows GDI

PCL6 & BR-Script3 (Emulazione

linguaggio PostScript3)

Processore da 133 MHz

Interfacce parallela e USB Hi-Speed,

Ethernet 10/100 Base TX opzionale

Prima stampa in meno di 12 secondi

### **COPIATORE**

Zoom 25% - 400% con incrementi unitari

Fino a 99 copie multiple con funzioni di  
ordinamento e fascicolazione

Funzione 2 in 1 e 4 in 1

Prima copia in meno di 12 secondi

### **FAX LASER**

Modem super G3 da 33.6 kbps

32 numeri a selezione diretta

300 numeri a selezione veloce

Accesso duale

### **SCANNER**

Risoluzione pari a 9600 x 9600 dpi (interpolata),  
300 x 600 dpi (ottica)

Scan to e-mail/image/OCR/file

Compatibile Twain (WIA per XP)

### Generali

Tecnologia  
Velocità modem  
Velocità di trasmissione  
Gruppo di compatibilità ITU-T  
Compressione dati  
Velocità CPU  
Ampiezza Input / Output  
ADF  
Display LCD  
Programmazione su schermo

Memoria standard  
Memoria opzionale  
Memoria di Backup  
Operazioni simultanee  
Memoria di sicurezza  
Contatore

Laser  
33.600 bps – 2.400 bps  
2 secondi (Brother #1 Chart, JBIG)  
Super G3  
MH / MR / MMR / JBIG  
RISC-133 MHz  
Fino a 216 mm  
Fino a 30 fogli  
2 linee da 16 caratteri per LCD a 3 colori per indicare lo stato della stampante  
Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina  
32 MB (RAM)  
Espandibile fino a 160 MB mediante DIMM  
Fino a 4 giorni  
Varie combinazioni (Stampa/Fax, Stampa/Copia, Stampa/Scansione)  
Previene l'accesso non autorizzato al fax  
Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotte dalla macchina (in "Impostazioni di sistema")

### Stampante

Velocità  
Tempo di riscaldamento  
Tempo di prima stampa  
Risoluzione  
Cassetto carta in ingresso (Standard)  
Cassetto carta (Opzionale)  
Capacità carta in uscita  
Formato carta  
Linguaggio di stampa standard  
Emulazioni  
Font residenti  
Controllo vassoio

Printer Driver

Fino a 20 pagine al minuto  
18 secondi da "Sleep" a "Ready"  
12 secondi da "Ready" a documento stampato  
1200 dpi HQ (2400 x 600 dpi)  
250 fogli  
250 fogli (LT-5000)  
150 fogli  
Max A4  
Windows GDI  
PCL6 & BR-Script 3 (Emulazione PostScript Level 3)  
49 font scalabili, font Letter Gothic 16.66 Bitmap, OCR-A e OCR-B  
Per le macchine che hanno più di un cassetto, tale funzione permette all'utente di specificare quale cassetto è stato selezionato per rifornirlo del supporto adeguato  
Windows95/98(SE)/Me/2000/XP, Windows NT4.0WS,  
Mac OS 8.6-9.2/ OS X 10.1/10.2.1- 10.3 o successivi

### Fax

Rileselezione automatica  
Numeri diretti  
  
Numeri veloci  
  
Selezione di gruppo  
  
Indice telefonico  
Composizione concatenata  
  
Station ID  
Manutenzione da remoto  
Volume altoparlante/suoneria  
Switch FAX / TEL  
Modalità Super Fine

Scala dei grigi  
Contrasto  
Differita  
Funzione Polling  
Quick-Scan

Ricezione in assenza carta  
Broadcasting  
Broadcasting manuale

Rileselezione automatica in caso di numero occupato  
Composizione automatica di un numero pre-impostato premendo un tasto, 32 numeri in memoria (2 x 16)  
Composizione automatica di un numero pre-impostato digitando le prime due cifre del numero (300 numeri in memoria)  
Possibilità di creare fino a 6 gruppi contenenti una selezione di numeri presenti in memoria per una trasmissione  
Elenco alfabetico elettronico di numeri diretti, numeri veloci e gruppi di numeri pre-impostati  
Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione diretta e veloce  
Nome e numero identificativo della macchina  
Permette a un Call Centre di fornire assistenza senza recarsi sul luogo  
3 tonalità e muto  
Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax  
Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni (solo in bianco e nero)  
64 livelli  
Permette all'utente di modificare il contrasto regolando Automatico / chiaro / scuro  
Fino a 50 lavori  
Standard e Sequenziale  
Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo  
Approssimativamente 2 secondi per pagina  
500 pagine (ITU-T Chart/JBIG/ Risoluzione standard)  
Invia il medesimo messaggio fax fino a 382 utenti differenti  
Permette all'utente di selezionare manualmente 50 numeri a selezione veloce ai quali inviare lo stesso fax

Unione trasmissione	Se in memoria esistono documenti non ancora spediti da inviare al medesimo numero in fase di composizione, la macchina è in grado di trasmettere i documenti precedenti insieme a quelli attuali
Autoriduzione	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lungo tra 297 e 350mm, il fax ridurrà automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso, le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Accesso duale	Permette di memorizzare un fax insieme al numero del destinatario, mentre la macchina sta ricevendo o inviando un altro documento (solo bianco e nero)
Inoltro Fax	Grazie a questa funzione è possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato
PC Fax	Invia e riceve fax direttamente dal / al PC (con Mac solo invio)
Accesso da remoto	Permette all'utente di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti
Recupero Fax	Permette all'utente di recuperare messaggi fax mediante l'utilizzo di un'altra macchina
Re-invio dopo la ricezione del segnale di errore	Se nella macchina si verifica un errore dopo la trasmissione, il messaggio fax viene inviato nuovamente
Impostazione da remoto	Permette all'utente di impostare l'MFC dal PC (es: chiamate di gruppo, station ID). Solo per Windows e Mac OS X

### **Copiatore**

Velocità	20 cpm
Tempo di riscaldamento	18 secondi da "Sleep" a "Ready"
Tempo di uscita prima copia	Inferiore a 12 sec
Risoluzione	Massimo 300 x 600 dpi
Copie multiple / Ordinamento / Fascic.	Effettua fino a 99 copie di ciascuna pagina caricata nell'ADF
Ingrandimenti/Riduzioni	Dal 25% al 400% con incrementi unitari
Funzione N in 1	Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4

### **Scanner**

Risoluzione (Ottica)	300 x 600 dpi
Risoluzione (Interpolata)	9600 x 9600 dpi
Scala dei grigi	256 tonalità per copia o scansione
CompatibilitàTwain (WIA*)	Compatibile Twain con Windows95/98(SE)/Me/2000/XP*, WinNT4.0WS,
e sistemi operativi	Mac OS 8.6-9.2, OSX 10.2.1-10.3 o successivi
Scanner PCI (Parallela / USB)	Interfacce parallela e USB2.0 Hi-Speed
Funzioni di scansione	Scan to e-mail/ Image/ OCR/ file (Solo per Windows)

### **Liste / Rapporti**

Giornale	Elenca informazioni circa gli ultimi 200 fax in entrata e in uscita
Rapporto verifica trasmissione	Riferisce i dettagli di trasmissione di ciascun fax subito dopo averlo inviato
Copertina	Produce una copertina alla macchina in ricezione
Lista aiuti	Premendo il tasto "Rapporti" è possibile stampare una lista delle fondamentali funzioni
Lista numeri veloci	Lista dei nomi e dei numeri a selezione diretta e a selezione veloce contenuti nella memoria
Lista di set-up sistema	Stampa un rapporto che mostra la impostazioni correnti della macchina
Modulo d'ordine	Premendo il tasto "Stampa rapporti" è possibile stampare un modulo d'ordine degli accessori da inviare al rivenditore Brother

### **Contatore pagine (In "Set up di sistema -visualizzabile su LCD o sulla stampante)**

Totale pagine stampate	Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotto
Pagine copiate	Informa l'utente circa il numero totale di copie prodotte dalla macchina
Pagine stampate da PC	Informa l'utente circa il numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina
Pagine fax RX	Informa l'utente circa il numero totale di pagine fax ricevute

### **Interfacce**

Interfaccia TAD Esterna	Interfaccia per connettere segreterie telefoniche
Interfaccia (IEEE1284)	Porta parallela
Interfaccia (Hi-Speed USB2.0)	Porta USB2.0 Hi-Speed (Universal Serial Bus)
Interfaccia LAN	Ethernet Auto switching 10/100 Base TX, disponibile con LAN opzionale (NC-9100h)

### **Pesi e misure**

Con cartone	518 mm x 565 mm x 458 mm
Senza cartone	375 mm x 451 mm x 335 mm
Con cartone	16.3 Kg
Senza cartone	11.5 Kg

**Consumo energetico**

Riposo: meno di 14 W  
Risparmio: meno di 75 W  
In stampa: meno di 1.090 W

**Consumabili**

Toner: TN-3030 (3.500 pagine al 5% di copertura)  
TN-3060 (6.700 pagine al 5% di copertura)  
Tamburo: DR-3000 (20.000 pagine)

**Accessori opzionali**

Ethernet 10/100Base-TX  
Cassetto opzionale da 250 fogli  
Memoria

NC-9100h  
LT-5000  
DIMM da 16, 32, 64, 128 MB (non fornite da Brother)

Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso