

Compatto multifunzione laser monocromatico con fax e stampa duplex

Stampante monocromatica con fronte/retro
Fax monocromatico
Copiatore monocromatico
Scanner a colori



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Velocità di stampa fino a 26 ppm (pagine al minuto)
Stampa automatica in fronte/retro (duplex)
Design a piano fisso accattivante
Interfaccia di rete cablata
Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
Alimentazione manuale a foglio singolo
Cassetto carta da 250 fogli
ADF da 35 fogli
Memoria standard da 32 MB
Display LCD a 2 linee, 16 caratteri

STAMPANTE MONOCROMATICA

Velocità di stampa fino a 26 ppm (pagine al minuto)
Stampa automatica in fronte/retro (duplex)
Risoluzione: HQ1200 (2.400 x 600 dpi)
Linguaggio di stampa : GDI
Percorso carta lineare
Carico di lavoro mensile consigliato 250 – 2.000 pagine

COPIATORE MONOCROMATICO

26 cpm in mono
Risoluzione 600 x 600 dpi
Fino a 99 copie multiple con funzione fascicolazione e impilamento
Riduzioni 2 in 1 e 4 in 1

FAX MONOCROMATICO

Accesso duale
Internet Fax (I-Fax)***
Modem 14.400 bps G3
Memoria ricezione in assenza carta: 400 fogli *
8 numeri a selezione diretta (4x2)
200 numeri a selezione veloce e 8 gruppi
ECM (metodo di correzione errore)
PC-Fax (invia e riceve **)

*(ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)

** Solo Invio per Mac OS e Linux

*** Scaricabile gratuitamente dal sito Brother Solutions Centre
<http://solutions.brother.com>

SCANNER A COLORI

Scansione da piano fisso o ADF
Risoluzione : 600 x 2.400 dpi (ottica)
Risoluzione: 19.200 x 19.200 dpi (interpolata)
48 bit interni / 24 bit esterni di profondità colore
Funzioni "Scan to" e-mail, image, OCR e file[†]
Twain compatibile (WIA^{††})

[†] Solo per Windows

^{††} Si richiede il software Brother Control Centre Software XP

MFC-7460DN

Scheda tecnica

brother®
at your side

Generale

Tecnologia	Elettrofotografica laser
Processore	ARM946E-S 200MHz
Interfacce	Hi-Speed USB 2.0
Interfaccia di rete cablata	10/100 Base-TX
Display LCD	2 linee da 16 caratteri
Memoria	32 MB (RAM)
Interruttore On / Off	Sì

Stampante monocromatica

Velocità di stampa	Fino a 26 ppm (pagine al minuto)
Velocità di stampa duplex	Fino a 5 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione	HQ 1200 (2.400 x 600 dpi)
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 8.5 secondi da "Pronto"
Tempo di riscaldamento	Meno di 7 secondi in modalità riposo
Emulazione	GDI

Copiatore monocromatico

Velocità	26 cpm (copie al minuto)
Tempo di uscita prima copia (da "Pronto")	Meno di 11 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi
Copie multiple / fascicolazione / impilamento	Effettua fino a 99 copie, impila e fascicola
Ingrandimenti / Riduzioni	Dal 25% al 400% con incrementi unitari
Funzione copia N in 1	Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4

Scanner a colori

Risoluzione (ottica)	600 x 2.400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	19.200 x 19.200 dpi
Profondità colore	48 bit interni / 24 bit esterni
Scala di grigi	256 tonalità per fax, copia o scansione
Compatibilità scanner	
	TWAIN Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000 and OS X 10.3.9 or greater
	WIA Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP
	SANE Linux
"Scan To"	E-mail, image, OCR, file (richiede il software Brother Control Centre) FTP (Protocollo di trasferimento file) E-mail Server***, Internet Fax (I-Fax) ***
Tasto "Scan"	E-mail, image, OCR, file (richiede il software Brother Control Centre), FTP, e-mail server***

Fax monocromatico

Velocità modem	14.400 bps
Internet Fax	Risparmio sui costi utilizzando Internet per l'invio e la ricezione dei fax***
Velocità di trasmissione	Circa 7 sec. (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)
Compatibilità gruppo ITU-T	G3
Compressione dati	MH / MR / MMR
Backup data e ora	Fino a 2 ore
Ricomposizione automatica	Ricomposizione automatica se il fax del destinatario è occupato
Numeri a selezione diretta	8 postazioni (premendo un tasto si compone automaticamente il numero preimpostato)
Numeri a selezione veloce	200 postazioni (inserendo tre cifre si compone automaticamente il numero corrispondente preimpostato)
Composizione di gruppo	Una combinazione di 8 gruppi e numeri a selezione veloce può essere memorizzata per la funzione broadcasting
Indice telefonico	Una lista elettronica in ordine alfabetico dei numeri a selezione veloce, diretta e dei gruppi di numeri memorizzati
Composizione concatenata	Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione diretta e veloce
Stazione ID	Informazione preimpostata che appare in alto nelle pagine inviate via fax
FAX/TEL Switch	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
Scala dei grigi	8 bit /256 livelli
Contrasto	Auto/chiaro/scuro
Trasmissione differita	fino a 50 lavori
Polling	Permette di richiedere ad un'altra macchina l'invio di informazioni
Quick-Scan (memoria di trasmissione)	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo. Circa 2.5 secondi per una pagina A4/Letter standard
Ricezione in assenza carta	Fino a 400 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 258 utenti differenti (gruppi, numeri a selezione diretta e veloce e fino a 50 numeri inseriti manualmente)
Unione Trasmissione	Archivia i documenti per un'unica destinazione nella memoria della macchina per effettuare una singola chiamata
Autoriduzione	Quando si riceve un documento di una singola pagina lunga tra i 297 e i 350 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Accesso duale	Permette di effettuare 2 diverse operazioni in contemporanea
Inoltro Fax	E' possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato
PC Fax invio e ricezione	Invia e riceve fax direttamente dal / al PC in rete o da USB (Invio solo per Mac e Linux)
Accesso da remoto	Permette di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti

Driver di stampa

Windows*

Windows 7* (versioni 32 & 64 bit), Windows Vista* (versioni 32 & 64 bit), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (versioni 32 & 64 bit), Windows* Server 2008R2, Windows* Server 2008 (versioni 32 & 64 bit), Windows* Server 2003 (versioni 32 & 64 bit), Windows* 2000 Professional, Windows* Terminal Services 2003 & 2008, Citrix Presentation Server*, Citrix XenApp*, Citrix XenDesktop*

Macintosh

Mac OS X 10.4.11 o successivi

Linux***

Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (ambienti x86, x64), Driver per sistema di stampa Linux LPD/LPRng (ambienti x86, x64)

Opzioni per l'installazione del driver di stampa

Installazione Wizard

Un wizard facile da usare che vi guiderà completamente attraverso il processo di installazione

Driver di stampa

Installa solo il driver della stampante, utilizzando il metodo di installazione preferito

Driver auto - installanti

Un modo efficace per distribuire automaticamente i driver della stampante in una rete a più computer Windows® in modalità background

Driver Deployment Wizard [DDW]

Consente di distribuire i driver di una stampante Brother su un PC collegato in rete solo in modalità Windows®

Funzioni del driver di stampa

N Stampa N in 1 (solo Windows* e Mac)

2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4

Stampa poster †

1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine

Stampa filigrana †

Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati

Fronte/retro automatico †

Stampa su entrambe le facciate del foglio utilizzando la funzione fronte/retro automatica

Stampa opuscoli †

Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro automatica

Sicurezza

Stampa sicura †

Protegge la stampa dei lavori con un numero PIN

Remote Network Management Utilities

Web Based Management

Software di gestione di stampa basato sul web

BRAdmin Light

Software di gestione e setup LAN (fino a 15 dispositivi)

BRAdmin Professional***

Software di gestione LAN / WAN (più di 15 dispositivi)

Web BRAdmin***

Software di gestione LAN/WAN attraverso web browser (Utilità di gestione basata su server per il parco stampanti)

Rapporti E-mail

installato /solo in modalità Windows® IIS (4.0/5.0)

Notifiche E-mail

Rapporti contenenti dati di utilizzo di base che vengono inviati ciclicamente ad un indirizzo e-mail predefinito

Avvisi inviati ad un indirizzo e-mail predefinito nel caso di interruzione delle attività di stampa

Protocolli di rete e sicurezza

TCP/IP

IPv4 e IPv6

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client e Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (stampa)

IPv6 (disabilitato come default)

NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client e Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (stampa)

Sicurezza di rete

APOP, POP prima SMTP, SMTP-AUTH

Gestione carta

Carta in entrata **

Cassetto standard:

250 fogli

Alimentazione manuale:

1 foglio

ADF (Automatic Document Feeder)

35 fogli

Carta in uscita **

Faccia in giù (uscita standard):

100 fogli

Faccia in su: (percorso lineare carta)

1 foglio

Specifiche supporti

Tipi di carta

Cassetto standard:

carta comune, carta sottile, carta riciclata

Alimentazione manuale:

carta comune, carta sottile, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette e buste

Grammature

Cassetto standard:

60 – 105g/m²

Vassoio multiuso:

60 – 163g/m²

Formati carta

Cassetto standard:

A4, letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6, executive

Vassoio multiuso:

Larghezza (76.2 – 220 mm) x lunghezza (116.0 x 406.4)

Liste / Rapporti

Lista di set-up sistema

Stampa un rapporto che mostra le impostazioni correnti della macchina

MFC-7460DN

Scheda tecnica

brother[®]
at your side

Contatore pagine - (Disponibile per visualizzazione su LCD, stampa report, gestione basata sul web e BRAdmin)

Totale pagine stampate	Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotte dalla macchina
Pagine copiate	Informa l'utente circa il numero totale di copie prodotte dalla macchina
Pagine stampate da PC	Informa l'utente circa il numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina
Pagine report	Informa l'utente circa il numero totale di report stampati

Consumabili

Toner standard (TN-2210)	1.200 pagine*
Toner ad alta capacità (TN-2220)	2.600 pagine *
Tamburo (DR-2200)	12.000 pagine

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

Pesi e dimensioni

Con imballo e consumabili	527 x 510 x 493 mm, 14.8Kg
Senza imballo e con consumabili	405 x 398.5 x 316 mm, 11.6Kg

Consumo energetico

In copia	In media 445W a 25c
In attesa	In media 55W a 25c
In modalità Deep sleep (WLAN spenta)	In media 1.5w a 25c

Livello di pressione sonora

In stampa	Meno di 53 dB
In attesa	Meno di 30 dB

Livello di potenza sonora

In stampa	Meno di 6.40 B
In attesa	Meno di 4.22 B

Ecologia

Valore (TEC)	1.339 kWh / settimanale
Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner	Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante
Energy Star	Si

Carico di lavoro

Consigliato	Volume di stampa mensile di 250 – 2.000 pagine
-------------	--

Contenuto confezione

Cartuccia toner (1.200 pagine*)
Tamburo (12.000 pagine)
Cavo di alimentazione
Cavo telefonico
Software driver per Windows[†] & Apple Macintosh
Guida utente (CD-ROM)
Guida installazione veloce
Cavo interfaccia PC **non** incluso

† Solo con Windows

†† Richiede l'uso del software Brother Control Centre

* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC 19752

** Calcolato con carta 80g/m²

*** Scaricabili gratuitamente dal sito Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

