

Compatta stampante multifunzione monocromatica con interfaccia wireless

Stampante monocromatica
Copiatore monocromatico
Scanner a colori



DCP-7055W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Velocità di stampa fino a 20 ppm (pagine al minuto)
Design a piano fisso accattivante
Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
Interfaccia wireless
Alimentazione manuale a foglio singolo
Cassetto carta da 250 fogli
Memoria standard da 32 MB
Display LCD a 2 linee, 16 caratteri

STAMPANTE MONOCROMATICA

Velocità di stampa fino a 20 ppm
Risoluzione: HQ1200 (2.400 x 600 dpi)
Linguaggio di stampa : GDI
Percorso carta lineare
Carico di lavoro mensile consigliato 250 – 1.600 pagine

COPIATORE MONOCROMATICO

Velocità di copia fino a 20 cpm (copie al minuto)
Risoluzione 600 x 600 dpi
Fino a 99 copie multiple con funzione
fascicolazione e impilamento
Riduzioni 2 in 1 e 4 in 1

SCANNER A COLORI

Risoluzione : 600 x 2.400 dpi (ottica)
Risoluzione: 19.200 x 19.200 dpi (interpolata)
48 bit interni / 24 bit esterni di profondità colore
Funzioni "Scan to" e-mail, image, OCR e file"^{† †}
Twain compatibile (WIA[†])

[†] Solo per Windows

^{††} Si richiede il software Brother Control Centre

DCP-7055W

Scheda prodotto

brother[®]
at your side

Generale

Tecnologia	Elettrofotografica laser
Processore	ARM946E-S 200 MHz
Interfaccia locale	Hi-Speed USB 2.0
Wireless	IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)
Utilità Setup Wireless	Wi-Fi Protected Setup (WPS) e AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
Supporto Wireless	Intel My Wi-Fi Technology (pairing verticale). Metodo per connettere facilmente DCP-7055W di Brother a qualsiasi dispositivo che supporta la tecnologia Intel My Wi-Fi [®]
Display LCD	2 linee da 16 caratteri
Memoria	32 MB (RAM)
Interruttore On / Off	Sì

Stampante monocromatica

Velocità	Fino a 20 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione	600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 10 secondi da "Pronto"
Tempo di riscaldamento	Meno di 7 secondi in modalità riposo
Emulazione	GDI

Copiatore monocromatico

Velocità	20 cpm (copie al minuto)
Tempo di uscita prima copia (da "Pronto")	Meno di 12 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi
Copie multiple / fascicolazione / impilamento	Effettua fino a 99 copie, impila e fascicola
Ingrandimenti / Riduzioni	Dal 25% al 400% con incrementi unitari
Risparmio carta	Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4 (Funzione copia N in 1)

Scanner a colori

Risoluzione (ottica)	Fino a 600 x 2.400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	19.200 x 19.200 dpi
Profondità colore	48 bit interni / 24 bit esterni
Scala di grigi	256 tonalità
Compatibilità scanner	
TWAIN	Windows [®] 7, Windows Vista [®] , Windows [®] XP, Windows [®] 2000 e OS X 10.4.11 o successivo
WIA	Windows [®] 7, Windows Vista [®] , Windows [®] XP
SANE	Linux
Funzione "Scan To"	E-mail, image, OCR, file (richiede il software Brother Control Centre)
Tasto "Scan"	E-mail, image, OCR, file utilizzando il tasto "Scan" (richiede il software Brother Control Centre)

Driver di stampa

Windows	Windows 7 [*] (32 & 64 bit edition), Windows Vista [*] (32 & 64 bit edition), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit edition), Windows [*] 2000 Professional, Windows [*] Server 2003 [*] (32 & 64 bit edition), Windows [*] Server 2008 (32 & 64 bit edition), Windows [*] Server 2008 R2
Apple Macintosh	Mac OS X 10.4.11 o successivo
Linux***	Sistema d stampa CUPS (x86, x64 environment), driver di stampa Linux per sistema di stampa LPD/LPRng (x86, x64 environment)

Opzioni per l'installazione del driver di stampa

Installazione Wizard	Un wizard facile da usare che vi guiderà completamente attraverso il processo di installazione
Solo Driver di stampa	Installa solo il driver della stampante, utilizzando il metodo di installazione preferito
Driver Deployment Wizard [DDW]***	Consente di distribuire i driver di una stampante Brother su un PC collegato in rete solo in modalità Windows [®]
Installazione Wizard Wireless	Guida passo passo, gestibile attraverso il pannello di controllo o il software del driver del dispositivo, per la connessione di DCP-7055W alla rete wireless

Funzioni del driver di stampa

Stampa N-in 1 (solo Windows [®] e Mac)	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa poster †	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Stampa filigrana †	Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Fronte/retro manuale †	Stampa su entrambe le facciate del foglio utilizzando la funzione fronte/retro manuale
Stampa opuscoli †	Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro manuale

Utilità di gestione di rete da remoto

Web Based Management	Software di gestione di stampa basato sul web
BRAdmin Light	Software di set up e gestione di base della LAN (fino a 15 dispositivi) – solo Windows [®] e Mac
BRAdmin Professional***	Software di gestione LAN / WAN (più di 15 dispositivi) - solo Windows [®]
Notifiche E-mail	Avvisi inviati ad un indirizzo e-mail prestabilito nel caso di interruzione delle attività di stampa

DCP-7055W

Scheda prodotto

Protocolli di rete e sicurezza di rete

TCP/IP

IPv4

IPv4 e IPv6

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR risponditore, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client e Server, SMTP Client, ICMP, LLTD risponditore, Web Services (stampa)

IPv6 (disattivato di default)

NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR risponditore, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client e Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD risponditore, Web Services (stampa)

Sicurezza di rete cablata

APOP, POP prima SMTP, SMTP-AUTH

Sicurezza di rete Wireless

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP prima SMTP, SMTP-AUTH

Utilità di gestione di rete da remoto

Rapporti E-mail

Avvisi inviati ad un indirizzo e-mail prestabilito nel caso di interruzione delle attività di stampa

Gestione carta

Carta in entrata **

Cassetto carta standard:

250 fogli

Slot alimentazione manuale

1 foglio

Carta in uscita **

Cassetto carta standard

100 fogli (faccia in giù)

Percorso carta lineare

1 foglio (faccia in su)

Specifiche carta

Tipi di carta

Cassetto standard

carta comune, carta sottile e carta riciclata

Slot alimentazione manuale

carta comune, carta semplice, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette, busta

Grammature

Cassetto standard

60 - 105g/m²

Slot alimentazione manuale

60 - 163g/m²

Formati carta

Cassetto standard

A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(lato lungo), B6(ISO), A6, Executive

Slot alimentazione manuale

Larghezza: 76,2 - 216mm, lunghezza: 116 - 406,4mm

Liste / Rapporti

Lista di set-up sistema

Stampa un rapporto che mostra le impostazioni correnti della macchina

Contatore pagine - (Disponibile per visualizzazione su LCD, stampa report)

Totale pagine stampate

Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotte dalla macchina

Pagine copiate

Informa l'utente circa il numero totale di copie prodotte dalla macchina

Pagine stampate da PC

Informa l'utente circa il numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina

Pagine report

Informa l'utente circa il numero totale di report stampati

Consumabili

Toner standard (TN-2010)

1.000 pagine* (starter 700 pagine*)

Tamburo (DR-2200)

12.000 pagine

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

Pesi e dimensioni

Con imballo e consumabili

527 x 510 x 440 mm 12.9 Kg

Senza imballo e con consumabili

405 x 398.5 x 268 mm 9.8 Kg

DCP-7055W

Scheda prodotto

brother[®]
at your side

Consumo energetico

In copia	In media 445W a 25c
In attesa	In media 55W a 25c
A riposo (WLAN accesa)	In media 2.8W a 25c
In modalità <i>Deep sleep</i> (WLAN spenta)	In media 1.0w a 25c

Livello di pressione sonora

In stampa	Meno di 53 dB
In attesa	Meno di 30 dB

Livello di potenza sonora

In stampa	Meno di 6.60B
In attesa	Meno di 4.30B

Ecologia

Valore (TEC)	0.968 kWh / settimanale
Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner	Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante
Energy Star	Sì. Certificata con etichetta ecologica mondiale per il risparmio energetico

Carico di lavoro

Consigliato	Volume di stampa mensile di 250 – 1.600 pagine
-------------	--

Contenuto confezione

Cartuccia toner (700 pagine*)
Tamburo (12.000 pagine)
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows[®] & Apple Macintosh
Guida utente (CD-ROM)
Guida installazione veloce
Cavo interfaccia PC **NON** incluso

† Solo con Windows

†† Richiede l'uso del software Brother Control Centre

* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC 19752

** Calcolato con carta 80g/m²

*** Scaricabili gratuitamente dal sito Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

