

Stampante laser monocromatica ad alta velocità con unità fronte/retro (duplex) automatica



- Velocità di stampa: fino a 24 ppm (pagine al minuto)
- Stampa in fronte/retro automatica (duplex)
- Risoluzione: HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Memoria: 8 MB
- Linguaggio di stampa: GDI
- Compatibile con Windows®, Mac®, DOS, Linux, Citrix+++®
- Processore: 200 MHz
- Capacità carta in ingresso cassetto standard: 250 fogli
- Slot da 1 foglio per inserimento manuale
- Supporto per percorso carta lineare
- Tempo di uscita prima stampa: meno di 8.5 secondi
- Fornito di toner monocromatico da 700 pagine*
Per la tipologia dei toner consultare il paragrafo "Consumabili"
- Tamburo da 12.000 pagine (una pagina per lavoro)

Generale

Motore	Laser
Processore	200MHz (ARM9)
Velocità di stampa	Fino a 24 pagine al minuto
Velocità di stampa (duplex)	10 facciate al minuto (5 fogli al minuto)
Risoluzione	HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
Interfacce	USB 2.0 Hi-Speed
Memoria	8 MB
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 8.5 secondi
Tempo di riscaldamento	Meno di 7 secondi
Linguaggio di stampa	GDI

Pannello di controllo

LED su display	4 LED: Toner (giallo), Drum (giallo), Error (arancio) e GO (verde)
Tasti	Tasto "Go"

Driver di stampa

Windows	Windows 7* (32 & 64 bit edition), Windows Vista* (32 & 64 bit edition), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit edition), Windows* 2000 Professional, Windows* Terminal Services 2003 & 2008***, Citrix Presentation Server***, Citrix XenApp***
Apple Macintosh*	Mac OS X 10.4.11 o superiore
Linux***	Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (ambiente x86, x64), driver per sistema di stampa Linux per LPD/LPRng (ambiente x86, x64).

Funzioni del driver di stampa

Stampa N in 1††	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa poster†	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Stampa intestazione e piè di pagina†	Stampa l'ora e la data e/o l'identificativo utente sui documenti
Stampa filigrana†	Stampa filigrana per documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Stampa duplex automatica	Stampa automaticamente su entrambe le facciate del foglio
Stampa opuscoli automatica	Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro automatica

Gestione carta

Carta in ingresso**

Cassetto carta	250 fogli
Slot alimentazione manuale	1 foglio

Carta in uscita**

Cassetto carta	100 fogli (faccia in giù)
Percorso carta lineare	1 foglio (faccia in su)

Specifiche carta

Tipi di carta

Cassetto standard	Carta comune, carta sottile, e carta riciclata
Slot alimentazione manuale	Carta comune, carta sottile, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette, buste

Grammature

Cassetto standard	60 - 105g/m2
Slot alimentazione manuale	60 - 163g/m2

Formati carta

Cassetto standard	A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(lato lungo), B6(ISO), A6, Executive
Slot alimentazione manuale	Larghezza: 76.2 - 216mm, lunghezza: 116 - 406.4mm

Consumabili

Toner (TN-2210)	1.200 pagine*
Toner (TN-2220)	2.600 pagine *
Tamburo (DR-2200)	12.000 pagine A4 (una pagina per lavoro)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

Pesi e dimensioni

Con imballo

Dimensioni	475mm x 454mm x 331mm
Peso	8.3 kg

Senza imballo

Dimensioni	368mm x 360mm x 183mm
Peso	7.0 kg

HL-2240D Scheda tecnica

brother
at your side

Consumo energetico

In stampa	495W a 25c
In attesa	65W a 25c
A riposo	0.9W a 25c
Valore "TEC" (Consumo energetico tipico)	1.137 kWh / Week

Livello di pressione sonora

In stampa	Meno di 53 dB
In attesa	Meno di 31 dB

Livello di potenza sonora

In stampa	Meno di 6.74B
In attesa	Meno di 4.6B

Ecologia

Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner	Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante

Rispetto per l'ambiente

Certificazioni ambientali	Energy Star e Blue Angel
---------------------------	--------------------------

Contenuto della confezione

Toner: 700 pagine*
Tamburo: 12.000 pagine
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows® & Apple® Macintosh
Manuale utente (CD-ROM)
Guida installazione veloce
Cavo interfaccia PC **NON** incluso

- * Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752
- ** Calcolato con carta di 80g/m²
- *** Scaricabile gratuitamente da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- † Solo Windows®
- †† Solo Windows® & Apple® Macintosh
- ††† Installato localmente solo su un PC Client (non installato sul server).

