

Gamma				
	KX-MB2030JTW (Bianco)	KX-MB2025JTW (Bianco)	KX-MB2010GXB (Nero)	KX-MB2000GXB (Nero)
Modello				
Alimentatore Automatico Documenti	✓	✓	✓	—
Copia	✓	✓	✓	✓
Stampa	✓	✓	✓	✓
Scanner	✓	✓	✓	✓
Fax	✓	✓	—	—
Rete	✓	—	✓	✓
Cartuccia Toner	KX-FAD412X (2.000 pagine, ISO/IEC 19752 standard)			
Tamburo	KX-FAT411X (6.000 pagine) *3			

Specifiche				
	KX-MB2030JTW	KX-MB2025JTW	KX-MB2010GXB	KX-MB2000GXB
Generale				
Processo di Stampa	Laser			
Gestione carta	A4 / Letter / Legal *1 / B5(JIS) / B5(ISO) / 16K / 216 mm x 330 mm *1 / 216 mm x 340 mm *1			
Capacità carta	250 fogli + 1 foglio dal by pass manuale			
Alimentatore Automatico Documenti	Sì (20 fogli)			No
Display LCD	16 caratteri / 2 linee			
Sistemi Operativi Supportati	Microsoft® Windows® 2000 / XP / Windows Vista®			
Dimensione Memoria	32 MB			
Stampante				
Velocità di Stampa	Fino a 24 ppm			
Risoluzione di Stampa	600 x 600 dpi			
Emulazione	GDI			
Copia				
Velocità Copiatura *2	Fino a 24 cpm			
Risoluzione Copia	Fino a 600 x 600 dpi			
Multi-copiatura	99 pagine			
Riduzioni / Ingrandimenti	25 % - 400 % (a passi dell'1 %)			
Funzioni Copia	Copia Rapida ID, N-in-1, Separa N-in-1, Poster, Ripetizione Immagine			
Scanner				
Scanner a Colori / Mono	Sì / Sì			
Risoluzione Scanner	Fino a 600 x 1200 dpi (Ottica) Fino a 9600 x 9600 dpi (Interpolati)			
Funzioni Scanner	Scan to PC / Email / FTP / SMB	Scan to PC (solo USB)	Scan to PC / Email / FTP / SMB	
Fax				
Compatibilità	33.6 kbps Super G3			No
Memoria Documenti	3.5 MB			No
Rubrica	100 + 6 stazioni			No
Selezione a un tasto	6 stazioni			No
Fax / Tel Switch	Sì			No
Interfaccia				
Locale	USB 2.0			
Rete	10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet	No	10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet	
Dimensioni / Peso				
Dimensioni (L x P x A)	4420 mm x 432 mm x 305 mm			420mm x 432mm x 255mm
Peso	Circa 12 kg			Circa 11 kg

*1 Solo By pass Manuale
*2 Copia Continua di un singolo originale.
*3 Pagine per lavoro di stampa.

Microsoft®, Windows® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Design e specifiche sono soggetti a variazione senza preavviso alcuno.

Questo prodotto è progettato per ridurre le sostanze chimiche pericolose.
OM0912SD-KX-MB2000E-SERIES

Panasonic

ideas for life

Stampante Multifunzione
Serie KX-MB2000

KX-MB2030JTW
KX-MB2025JTW
KX-MB2010GXB
KX-MB2000GXB



Stampa

Copia

Scanner

Fax

Rete



Stampa laser
24ppm (A4)



Velocità Modem
33.6 kbps*1



Scanner
a Colori



Compatibilità ID
Chiamante*1*2



Scansione
su FTP server /
cartelle SMB
(PDF, JPEG o TIFF)
*3



Memoria
Documenti
3,5 MB

*1 Non disponibile su KX-MB2010GXB e KX-MB2000GXB.
*2 Richiede sottoscrizione al servizio della compagnia telefonica.
*3 Non disponibile su KX-MB2025JTW.

LASER
MULTI-FUNCTION

Panasonic

Panasonic Italia S.p.a. - Via Lucini, 19 - 20125 Milano - Tel. 02.6788.1

Elegante e Compatta Stampante Multifunzione A4 All-in-One

Le apparecchiature Multifunzione Panasonic della serie KX-MB2000 sono una scelta eccellente per piccoli uffici o casa, sfruttando l'alta velocità di stampa a 24ppm, le diverse funzioni di copia, l'alta risoluzione dello scanner a colori fino a 9600dpi (interpolati), un Fax Super G3 a 33,6 kbps*1 e la connessione di rete standard*2. Sono inoltre corredate della Easy Print Utility la quale comprende la funzione controllo delle immagini in stampa per semplificare la produzione di documenti complessi. Tutte le funzionalità necessarie al business sono incluse nella struttura compatta delle apparecchiature della serie.


*1 Non disponibile su KX-MB2010GXB e KX-MB2000GXB.

*2 Non disponibile su KX-MB2025JTW.

Unione dati e Stampa

Easy Print Utility

L'Easy Print Utility è uno strumento di stampa integrato che permette di unire e successivamente stampare dati creati con differenti applicazioni, come ad esempio Microsoft Word ed Excel. Sarà possibile verificare l'immagine definitiva su PC prima di effettuare la stampa, oppure modificarne il layout di stampa come un 2 in 1 fino ad un formato di 16 in 1. Sarà inoltre possibile aggiungere una intestazione, un piè di pagina oppure una filigrana prima della stampa. Dopo le modifiche di layout sarà possibile salvare l'immagine in formato PDF. Questa funzionalità riduce drasticamente la quantità di stampe di prova ed errate.



*1 Non disponibile su KX-MB2025E-W.

Layout di Copiatura diversificati

Comode Funzioni di Copiatura

■ Copia Rapida Documenti di Identità ID

Copia entrambi i lati di uno o più documenti di identità o biglietti da visita consecutivamente, e successivamente li stampa in una singola pagina in formato 2 in 1, 4 in 1 o 8 in 1, riducendo il consumo carta e semplificando la gestione delle informazioni.



■ Ripetizione Immagine


Copia un originale e lo stampa ripetendolo su un singolo foglio in formato 2 in 1, 4 in 1 oppure 8 in 1.



Scansione

Funzione Scanner di rete a colori *1

I documenti possono essere facilmente scannerizzati a colori ed inviati a PC. I dati scansionati possono anche essere inviati nel formato appropriato all'applicazione OCR inclusa e convertiti in testo editabile senza altre operazioni da PC. Le scansioni possono inoltre essere salvate in una cartella condivisa di Windows o su un server FTP senza l'uso del PC e successivamente inviate via e-mail.




*1 Non disponibile su KX-MB2025JTW. KX-MB2025JTW può utilizzare la funzione scanner solo attraverso connessione USB.

Riduzione Stampe non necessarie

Funzione Anteprima Web fax ricevuti *1 *2

È possibile visualizzare i fax ricevuti sul PC e successivamente decidere se stamparli, salvarli sul PC o eliminarli. La funzione è utile a ridurre le stampe non necessarie.



*1 Non disponibile su KX-MB2025JTW, KX-MB2010GXB e KX-MB2000GXB.

*2 Solo connessione di Rete.

Facilità di Utilizzo

Design Universale

■ Pannello di controllo inclinato

Il pannello è inclinato in modo ergonomico per un facile utilizzo in tutte le posizioni.

■ Accesso Frontale

Le operazioni di sostituzione consumabili e rifornimento carta si svolgono frontalmente in posizione semplice e confortabile.



Facilità di Gestione

Pagina Web di Configurazione *1

È possibile verificare lo stato del dispositivo ed il livello del toner attraverso un Web browser oppure effettuare impostazioni direttamente da PC.



*1 Non disponibile su KX-MB2025JTW.